

E2R... / E4R...


Tête de câble thermorétractable câble de branchement monophasé de 4 à 35mm²

Domaine d'application : BT

Description :

Caractéristiques :

- Extrémités de têtes de câbles thermo-rétractable.
- Modèle pour câbles de réseau à 4 conducteurs.
- Modèle pour câble de branchement à 2 ou 4 conducteurs.



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur	Dimensions					
			Section Min-Max (mm ²)	Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	Diamètre intérieur Øi2 (mm)	e	Diamètre extérieur Øe2 (mm)
E2R 10-35	E2R 10-35	6798316	4 - 35	100	70	14	3	30	8

L = Longueur avant rétreint / L1 = Longueur après rétreint / i = Diamètre avant rétreint / i2 = Diamètre après rétreint / e = Diamètre avant rétreint / e2 = Diamètre après rétreint